

EZ-DIRECT

Systeme de Contrôle d'Accès sous PC Systeme complet incrémentable de 2 à 8 portes

Les séries **EZ-DIRECT** sont des systèmes de contrôle d'accès prévus pour une installation rapide et facile. Les systèmes EZ-DIRECT peuvent contrôler 2 à 8 portes. Pour former un système 8 portes, vous pouvez relier jusqu'à 4 APN-35 ensemble. Tous les composants nécessaires (contrôleurs, badges, software, alimentation, batteries et coffret) sont inclus. Les lecteurs aussi dans les packages complets. **L'installateur doit seulement fournir le système de verrouillage électronique et le câblage.**

La programmation se fait grâce au **software ASW-35, facile à utiliser**, intégrable sur le PC du client final. Le software permet la gestion des détenteurs de badges, la configuration, l'affichage on-line et le rapport des événements. En plus des rapports standards d'alarme et des événements d'accès, le software ASW-35 génère des **rapports présence**, ainsi qu'un rapport récapitulant les accès.

Le système EZ-DIRECT comprend 1 à 4 contrôleurs APN-35 associés avec 2 à 8 lecteurs. Ce système est capable de contrôler une porte avec des lecteurs Entrées et Sorties ou deux portes avec des lecteurs Entrées seulement.

Des kits d'extension EZ DIRECT pour 2 lecteurs permettent de gérer de 2 à 6 portes supplémentaires avec un maximum de 8 portes.

Caractéristiques de l'EZ-DIRECT

- Contrôle jusqu'à 8 portes par module de 2
- ou 4 portes avec lecteurs Entrée/Sortie et anti-passback (avec 4 APN-35)
- Opérations contrôlées par ordinateur
- Interface RS-485 pour le raccordement au PC
- 2000 badges et codes (lecteur avec clavier impératif pour l'utilisation de codes) / 8 zones horaires (2 intervalles par zone de temps) / 8 niveaux d'accès / 40 zones de congés pour activer les sorties auxiliaires
- Mémoire rémanente pour stockage de la base de données
- Mode carte seule, carte et code, carte ou code, site, lecteurs verrouillés ou déverrouillés.
- Modes lecteurs changés automatiquement par zones de temps



- Gère jusqu'à 3750 événements par contrôleur
- Gère le contact porte, les lecteurs et le panneau d'alarmes
- Anti-passback et léger anti-passback
- 2 sorties auxiliaires contrôlées par zones de temps (avec des modules relais supplémentaires)
- Mot de passe programmable / Second mot de passe pour activer les sorties auxiliaires

Caractéristiques du Software ASW-35 :

- Affichage d'événements on line sur écran
- Tri de rapports d'événements par porte, badge, date ou heure
- Rapport de présence
- Rapports récapitulatifs des accès
- Visualisation état des portes sur écran

Les Kits EZ-DIRECT (pour 2, 4, 6 ou 8 lecteurs)

- Kit sans lecteur (logiciel, concentrateur, coffret avec alimentation et batterie)
- En package complet (logiciel, concentrateurs, coffret avec alimentation et batterie) + 2, 4, 6 ou 8 lecteurs :
 - HID ProxPoint Plus
 - HID MiniProx
 - Apollo AP-502 (piste magnétique et clavier)
- Kit d'extension pour 2 lecteurs (sans lecteur)
- Kit d'extension pour 2 lecteurs (avec 2 lecteurs au choix comme ci-dessus)

P.S.P. PRIME SYSTEMS PARTNERS distributeur exclusif Systèmes **APOLLO**

10, avenue du Québec - Villebon - B.P. 116
91944 COURTABOEUF Cedex
Tél : 33 (0) 1 60 92 42 20 Fax : 33 (0) 1 60 92 42 21
E-mail : contact@primesp.com - www.primesp.com